

# スリム型レンジフード（換気扇） 運転停止 手順書

## 対象機種：SKR

この度は弊社レンジフードのスイッチ不具合にてご迷惑をお掛けしましたこと、誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。

この手順書は、スイッチ不具合によってレンジフード（換気扇）が止まらない症状を一時的に停止させる手順です。  
メンテナンスサービス開始までの間、停止させたい場合は下記手順に従って対応くださいますようお願い致します。

- メンテナンスセンター受付時間：9：00～17：30（土・日・祝及び弊社休業日除く）

### ① 機種（品番）の確認

ご自宅のレンジフード（換気扇）が写真と同じ形状であることを確認してください。



対象品番：内側左側面の下記シールに記載

- ・SKR-AF90 MS
- ・SKR-AF75 MS
- ・SKR-AF60 MS



### ② 電源コネクタを探す

#### (1) 整流板を取り外す

整流板を両手で抑え少し押し上げるようにして  
ストッパーを押して引掛け部から取外します。



#### (2) 右側のフィルターを外す

フィルター取っ手を持って一度押込み、  
手前に引いて外します。



#### (3) 電源BOX

赤→が電源BOXです。

ファンが回っていますのでご注意ください



### ③ 電源コネクタを外す

電源BOXには3つのコネクタがありますが、その最下部のコネクタを外します。  
電源コネクタのツメ部分を押しロックを解除しながら手前に引き抜いてください。

これで完了となります。

フィルターと整流板を②の逆手順で  
戻してください。



最下部のコネクタを外す



ツメを押しながら



手前に引き抜く

※メンテナンスセンター受付開始後にご連絡いただきますと日時調整のうえ  
サービスマンが訪問メンテナンスを  
させていただきます。